HP LaserJet Pro 4002dw Drucker



Mit dem HP LaserJet Pro können Sie blitzschnell drucken und einfache Verwaltungstools nutzen.

Mit dem HP LaserJet Pro können Sie blitzschnell drucken und einfache Verwaltungstools nutzen.



Dieser Drucker ist nur für die Verwendung mit Druckpatronen vorgesehen, die über einen neuen oder wiederverwendeten HP-Chip verfügen. Er nutzt dynamische Sicherheitsmaßnahmen, um Druckpatronen zu blockieren, die einen nicht von HP stammenden Chip aufweisen. Regelmäßige Firmware-Updates erhalten die Wirksamkeit dieser Maßnahmen aufrecht und blockieren Druckpatronen, die zuvor funktioniert haben. Ein wiederverwendeter HP-Chip ermöglicht die Verwendung von wiederverwendeten, wiederaufbereiteten und wiederbefüllten Druckpatronen. Mehr dazu unter: http://www.hp.com/learn/ds

Höhepunkte

- · HP Wolf Pro Security
- Automatischer beidseitiger Druck (Standard)
- Hohe Druckgeschwindigkeit (40 Seiten/Min. A4)
- Bewältigt große Druckmengen (80.000 Seiten pro Monat)
- Dual Band WiFi®, Bluetooth® LE, WiFi® Direct

















Maximale Produktivität

- Unterstützen Sie Ihr dynamisches Team mit diesem blitzschnellen Drucker ideal für bis zu 10 Benutzer:innen.
- Beschleunigen Sie Ihre Prozesse. Mit Druckgeschwindigkeiten von bis zu 42 Seiten/Minute ist die HP Pro-Klasse für anspruchsvollste Umgebungen geeignet.¹
- Top-Produktivität immer zur Hand. Drucken und Zeit sparen mit den Shortcuts von HP Smart.²

Nahtlose Druckerverwaltung

- Zentralisieren Sie Ihre Druckverwaltung. Ein Kinderspiel mit HP Web Jetadmin und seinen intelligenten Funktionen.³
- Schnelles Einrichten Ihrer Drucker. Die einfache Einrichtung macht es Ihnen leicht, Ihr System einzurichten und sich wieder an die Arbeit zu machen
- Vermeiden Sie Unterbrechungen mit Wi-Fi® Technologie, die automatisch nach der besten Verbindung sucht, um kontinuierlich online zu bleiben.

HP Wolf Pro Security

- Sorgen Sie vom Start weg für die Sicherheit Ihrer Drucker. Dank vorkonfigurierter Einstellungen ist alles bereit, wenn Sie es sind.
- Nutzen Sie eine zusätzliche Sicherheitsebene. Mit der PIN/Pull-Option werden Druckaufträge nur freigegeben, wenn Sie anwesend sind.
- Legen Sie Konfigurationsrichtlinien fest und validieren Sie sämtliche Einstellungen mit HP Security Manager.⁴

Nachhaltiges Drucken

- Bis zu 20 % Energieeinsparung. HP EcoSmart Toner mit JetIntelligence verbindet Premiumqualität mit Nachhaltigkeit.
- Auspacken und Papier sparen. Die Standard-Duplex-Einstellung druckt auf beiden Seiten, so dass der Verbrauch halbiert wird.
- Mit dem Energy Star erfüllen Sie anspruchsvolle Branchenstandards für Effizienz.
- Verkleinern Sie Ihren ökologischen Fußabdruck. Die HP Auto-On/Auto-Off -Technologie optimiert die Energienutzung. ⁶

Produktübersicht

Abbildung: HP LaserJet Pro 4002dw Drucker

- 1. Druckgeschwindigkeit: bis zu 40 A4-Seiten/Min., 350 Blatt Papierkapazität standardmäßig
- 2. Vorkonfigurierte Sicherheitseinstellungen
- 3. Hi-Speed USB-Anschlüsse, integriertes Gigabit Ethernet
- 4. Entwickelt für Teams mit bis zu 10 Benutzer:innen
- 5. HP Smart App zur Steigerung Ihrer Produktivität



Zubehör, Verbrauchsmaterialien und Support

Zubehör ⁸	W1020XC HP W1020XC Schwarz Vertrag Original LaserJet-Tonerkartusche mit hoher Reichweite (Durchschnittliche Reichweite der Patrone: 10.000 Standardseiten. Die genannte Reichweite wurde gemäß ISO/IEC 19752 ermittelt.)
	W1490A HP 149A Schwarz Original LaserJet Tonerkartusche (Durchschnittliche Reichweite der Kartusche: 2.900 Standardseiten. Die genannte Reichweite wurde gemäß ISO/IEC 19752, ermittelt.)
	W1490X HP 149X Schwarz Original LaserJet Tonerkartusche mit hoher Reichweite (Durchschnittliche Reichweite der Kartusche: 9.500 Standardseiten. Die genannte Reichweite wurde gemäß ISO/IEC 19752 ermittelt.)
Zubehör	
Service und Unterstützung	U42HFE - HP 3 Jahre Service am nächsten Arbeitstag für HP LaserJet Pro 400x U42HRPE - HP 1 Jahr Service am nächsten Arbeitstag nach Garantieablauf für HP LaserJet 400x

Technische Daten

Modell	HP LaserJet Pro 4002dw Drucker
Produktnummer	2Z606F
Funktionen	Drucken
Bedienfeld	2-zeiliges LCD; OK-Taste; Links-Taste; Rechts-Taste; Abbrechen-Taste; Zurück-Taste; Bereitschafts-LED; Fehler-LED; Wi-Fi-LED (nur im Wireless-Angebot)
Drucken	
Drucktechnologie	Laser
Geschwindigkeit ¹	Schwarz (A4, normal): Bis zu 40 Seiten/Min.; Schwarzweiß (A4, beidseitiger Druck): Bis zu 34 Bilder/Min.
Ausgabe der ersten Seite ²	Schwarzweiß (A4, betriebsbereit): In nur 6,3 Sek.; Schwarzweiß (A4, Ruhemodus): In nur 8,8 Sekunden
Druckauflösung	Schwarzweiß (optimal): Feine Linien (1200 x 1200 dpi) ; Technologie: HP FastRes1200, HP ProRes1200, Tonersparmodus
Monatliches Druckvolumen	Bis zu 80.000 Seiten DIN A4; Empfohlenes monatliches Druckvolumen: 750 bis 4.000
Intelligente Softwarefunktionen für Drucken ³	Automatischer beidseitiger Druck und Broschürendruck, Druck mehrerer Seiten auf ein Blatt, Sortierung, Wasserzeichen, nur Installation des Druckertreibers, Tonersparmodus, geeignet für eine Vielzahl von Papierformaten und -arten
Standard-Drucksprachen	HP PCL 6, HP PCL 5e, HP Postscript Level 3 Emulation, PDF, URF, PWG-Raster
Schriftarten und Schriftbilder	84 skalierbare TrueType Schriftarten
Druckbereich	Ränder des Druckbereichs Oben: 5 mm, Unten: 5 mm, Links: 4 mm, Rechts: 4 mm; Maximaler Druckbereich: 207,4 x 347,1 mm
Prozessorgeschwindigkeit	1200 MHz
Konnektivität	•
Standard	1 Hi-Speed USB 2.0 (Gerät); Ethernet 10/100 BT; 802.11a/b/g/n (2.4/5 GHz) Wi-Fi-Übertragung
Funktion für mobiles Drucken	Apple AirPrint™; Mopria™-zertifiziert; Drucken über Wi-Fi® Direct
Unterstützte Netzwerkprotokolle	TCP/IP, IPv4, IPv6; Drucken: TCP-IP-Port 9100 Direct Mode, LPD (nur Raw-Queue-Unterstützung), Apple AirPrint™, Mopria, IPP Print; Discovery: SLP, Bonjour, Web Services Discovery; IP-Konfiguration: IPv4 (BootP, DHCP, AutoIP, manuell), IPv6 (Stateless Link Local und über Router, Stateful über DHCPv6), SSL-Sicherheit und Verwaltung von Zertifikaten; Verwaltung: SNMPv1, SNMPv2, SNMPv3, HTTP/HTTPS, Syslog, FTP FW Download
Netzwerkfunktionen	Ja, über integriertes 10/100Base-TX-Ethernet, Gigabit; Auto-Crossover-Ethernet; Authentifizierung über 802.1X (gilt nicht für D-Pakete)
Festplatte	Keine
Speicher	Standard: 256 MB ; Maximal: 256 MB
Druckmedienverarbeitung	
Anzahl Papierfächer	Standard: 2 ;Maximal: 3
Medientypen	Papier (normal, EcoFFICIENT, leicht, schwer, Bondpapier, farbiges Papier, Briefpapier, Vordrucke, vorgelocht, Recycling, aufgerautes Papier); Briefumschläge; Etiketten
Medienformat	Benutzerdefiniert (metrisch): Fach 1: 76 x 127 bis 216 x 356 mm; Fach 2, optionales Fach 3: 105 x 148,5 bis 216 x 356 mm

Modell	HP LaserJet Pro 4002dw Drucker
Produktnummer	2Z606F
Druckmedienverarbeitung	Standardpapierzuführung: 100-Blatt-Mehrzweckzuführung (Fach 1), 250-Blatt-Papierzuführung (Fach 2) Standardausgabe: 150-Blatt-Ausgabefach Papierzuführung optional: Optionale dritte 550-Blatt-Zuführung
Mediengewichte	Fach 1: 60 bis 200 g/m²; Fach 2, optionale 550-Blatt-Zuführung (Fach 3): 60 bis 120 g/m²
Papierzuführungskapazität	Fach 1: Blatt: 100; Briefumschläge: 10 Fach 2: Blatt: 250 Fach 3: Blatt: 550 Maximal: Bis zu 900 Blatt
Ausgabefachkapazität	Standard: Bis zu 150 Blatt Briefumschläge: Bis zu 10 Umschläge Maximal: Bis zu 150 Blatt
Kompatible Betriebssysteme	Windows 11; Windows 10; Android; iOS; Mobile OS; macOS 10.15 Catalina; macOS 11 Big Sur; macOS 12 Monterey; macOS 13 Ventura; Chrome OS
Kompatible Netzwerkbetriebssysteme	Windows Server; macOS 15 Sequoia; Linux; Citrix; UNIX; Novell
Min. Systemvoraussetzungen	Windows: 2 GB freier Festplattenspeicher; Internetverbindung oder USB-Anschluss; Webbrowser. Weitere Hardwareanforderungen des Betriebssystems finden Sie unter microsoft.com. Mac: 2 GB freier Festplattenspeicher; Internetverbindung oder USB-Anschluss für Webbrowser. Weitere Hardwareanforderungen des Betriebssystems finden Sie unter apple.com.
Mitgelieferte Software	Softwarelösungen sind nicht im Lieferumfang enthalten, sondern nur unter http://hp.com oder http://123.hp.com verfügbar.
Sicherheitsmanagement	Verwaltungssicherheit: Authentifizierung über SNMP v1 v2 v3, SSL/TLS (HTTPS), 802.1x; Sicherheit in Wireless-Netzwerken: WPA (Wi-Fi Protected Access) WPA2 WPA3, WEP-Verschlüsselung (64- und 128-Bit), 802.1x Authentifizierung (EAP-PEAP, LEAP, EAP-TLS) mit RADIUS-Servern
Druckerverwaltung	HP Printer Assistant; HP Web JetAdmin Software; HP JetAdvantage Security Manager; HP SNMP Proxy Agent (als Teil von HP WebJetadmin); HP WS Pro Proxy Agent (als Teil von HP WebJetadmin); Printer Administrator Resource Kit für HP Universal Print Driver (Driver Configuration Utility – Treiber; Deployment Utility – Managed Printing Administrator)
Abmessungen und Gewicht	
Druckerabmessungen (B x T x H)	Minimal 381 x 357 x 216 mm; Maximal : 381 x 634 x 241 mm
Druckergewicht	8,56 kg
Betriebsumgebung	Temperatur: 10 bis 32,5 °C Luftfeuchtigkeit: 30 bis 70 % RF
Lagerbedingungen	Temperatur: -20 bis 40 °C
Geräuschpegel	Schallleistungspegel: 6,6 B(A) Schallldruckpegel: 54 dB(A)
Stromversorgung	Voraussetzungen: 110 Volt Eingangsspannung: 110 bis 127 V AC (+/-10 %), 50/60 Hz (+/-2 Hz); 220 Volt Eingangsspannung: 220 bis 240 V AC (+/-10 %), 50/60 Hz (+/-2 Hz); 220 Volt Eingangsspannung: 220 bis 240 V AC (+/-10 %), 50/60 Hz (+/-2 Hz); 220 Volt Eingangsspannung: 220 bis 240 V AC (+/-10 %), 50/60 Hz (+/-2 Hz); 220 Volt Eingangsspannung: 220 bis 240 V AC (+/-10 %), 50/60 Hz (+/-2 Hz); 220 Volt Eingangsspannung: 220 bis 240 V AC (+/-10 %), 50/60 Hz (+/-2 Hz); 220 Volt Eingangsspannung: 220 bis 240 V AC (+/-10 %), 50/60 Hz (+/-2 Hz); 220 Volt Eingangsspannung: 220 bis 240 V AC (+/-10 %), 50/60 Hz (+/-2 Hz); 220 Volt Eingangsspannung: 220 bis 240 V AC (+/-10 %), 50/60 Hz (+/-2 Hz); 220 Volt Eingangsspannung: 220 bis 240 V AC (+/-10 %), 50/60 Hz (+/-2 Hz); 220 Volt Eingangsspannung: 220 bis 240 V AC (+/-10 %), 50/60 Hz (+/-2 Hz); 220 Volt Eingangsspannung: 220 bis 240 V AC (+/-10 %), 50/60 Hz (+/-2 Hz); 220 Volt Eingangsspannung: 220 bis 240 V AC (+/-10 %), 50/60 Hz (+/-2 Hz); 220 Volt Eingangsspannung: 220 bis 240 V AC (+/-10 %), 50/60 Hz (+/-2 Hz); 220 Volt Eingangsspannung: 220 bis 240 V AC (+/-10 %), 50/60 Hz (+/-2 Hz); 220 Volt Eingangsspannung: 220 bis 240 V AC (+/-10 %), 50/60 Hz (+/-2 Hz); 220 Volt Eingangsspannung: 220 bis 240 V AC (+/-10 %), 50/60 Hz (+/-2 Hz); 220 Volt Eingangsspannung: 220 bis 240 V AC (+/-10 %), 50/60 Hz (+/-2 Hz); 220 Volt Eingangsspannung: 220 bis 240 V AC (+/-10 %), 50/60 Hz (+/-2 Hz); 220 Volt Eingangsspannung: 220 bis 240 V AC (+/-10 %), 50/60 Hz (+/-2 Hz); 220 Volt Eingangsspannung: 220 bis 240 V AC (+/-10 %), 50/60 Hz (+/-2 Hz); 220 Volt Eingangsspannung: 220 bis 240 V AC (+/-10 %), 50/60 Hz (+/-2 Hz); 220 Volt Eingangsspannung: 220 bis 240 V AC (+/-10 %), 50/60 Hz (+/-2 Hz); 220 Volt Eingangsspannung: 220 bis 240 V AC (+/-10 %), 50/60 Hz (+/-2 Hz); 220 Volt Eingangsspannung: 220 bis 240 V AC (+/-10 %), 50/60 Hz (+/-2 Hz); 220 Volt Eingangsspannung: 220 bis 240 V AC (+/-10 %), 50/60 Hz (+/-2 Hz); 220 Volt Eingangsspannung: 220 bis 240 V AC (+/-10 %), 50/60 Hz (+/-2 Hz); 220
Technologie mit Energieersparnis	HP Auto-On/Auto-Off-Technologie; Instant-on-Technologie; HP EcoSmart Toner Schwarz; Energiesparmodus
Prüfzeichen ⁵	Elektromagnetische Verträglichkeit (EMV): CISPR 32:2012 Klasse B / EN 55032:2012 Klasse B; CISPR 35:2016/EN 55035:2017 Klasse B; EN IEC 61000-3-2:2019; EN 61000-3-3:2013+A1:2019 EN 61000-4-12:2016; FCC CFR 47, Teil 15 Klasse B; ICES-003 Ausgabe 7 Klasse B IT ECO-Erklärung; Blauer Engel Entspricht dem Blauen Engel ⁶ Ja, Blauer Engel DE-UZ 219 – gewährleistet nur bei Verwendung von Original HP Zubehör
Technische Daten zur Nachhaltigkeit ^{22,27}	Recycelbar über HP Planet Partners; kompatibel mit Accessibility Zubehör; enthält recycelten Kunststoff aus Haushaltsabfällen
Herkunftsland	Hergestellt auf den Philippinen; Hergestellt in Vietnam
Lieferumfang ⁷	2Z606F HP LaserJet Pro 4002dw Drucker; Vorinstallierte HP Schwarz Original LaserJet Tonerkartusche (2.900 Seiten Reichweite); Kurzanleitung; Support-Flyer; Garantieinformationen; Flyer mit regulatorischen Angaben; Netzkabel; USB-Kabel
Garantie	Jahr Garantie, reparatur vor Ort. Die genauen Garantie-/Supportoptionen können je nach Produkt, Land und landesspezifischer Gesetzgebung variieren. Informationen zu den professionellen HP Service- und Supportoptionen in Ihrer Region erhalten Sie von Ihrem Vertragshändler oder unter https://hp.com/support

Fußnoten

- 1 Gemessen nach ISO/IEC 24734, ausgenommen sind die ersten Testdokumente. Weitere Informationen finden Sie unter hp.com/go/printerclaims. Die genaue Geschwindigkeit hängt von Systemkonfiguration, Softwareanwendung, Treiber und Komplexität des Dokuments ab.
- ² Erfordert den Download der HP App, verfügbar unter www.hp.com/go/mobileprinting. Bestimmte Funktionen sind nur in englischer Sprache verfügbar und können je nach Druckermodell/Land sowie zwischen Desktop- oder Mobilanwendungen variieren. HP behält sich das Recht vor, Gebühren für die Nutzung der durch die HP-App ermöglichten Funktionen zu erheben. Internetzugang erforderlich und möglicherweise nicht in allen Länderrn verfügbar. Für den vollständigen Funktionsumfang ist ein HP Konto erforderlich. Die Faxfunktionen dienen nur zum Versenden von Faxnachrichten. Eine Liste der unterstützten Betriebssysteme ist in den App Stores verfügbar. Ausführliche Informationen finden Sie unter www.hpsmart.com.
- ³ HP Web Jetadmin können Sie unter hp.com/go/webjetadmin gebührenfrei herunterladen.
- ⁹ HP JetAdvantage Security Manager ist separat erhältlich. Weitere Informationen finden Sie unter hp.com/go/securitymanager.
- ⁵Berechnungen von HP auf der Grundlage normalisierter Daten zum typischen Stromverbrauch, die ENERGY STAR® ermittelt hat. Im Vergleich zu HP LaserJet Druckern der Serien 200 bis 500 bei Markteinführung. Siehe hp.com/ecosmart
- ⁶ HP Auto-On/Auto-Off-Technologie je nach Drucker und Einstellungen verfügbar; Möglicherweise ist ein Firmware-Upgrade erforderlich.

Technische spezifikationen haftungsausschlüsse

- 1 Gemessen nach ISO/IEC 24734, ausgenommen sind die ersten Testdokumente. Weitere Informationen finden Sie unter http://www.hp.com/go/printerclaims. Die genaue Geschwindigkeit variiert je nach Systemkonfiguration, Software-Anwendung, Treiber und Komplexität des jeweiligen Dokuments.
- ² Gemessen nach ISO/IEC 17629. Weitere Informationen unter http://www.hp.com/go/printerclaims. Die genaue Druckgeschwindigkeit variiert je nach Systemkonfiguration, Softwareanwendung, Treibern und Komplexität des ieweiligen Dokuments
- ³ Die Funktion zur Auftragsspeicherung erfordert den Erwerb eines separaten USB-Flash-Laufwerks mit mindestens 16 GB Kapazität.
- ⁴ Der Wert für den typischen Stromverbrauch (TEC) steht für die in kW/h gemessene Menge an Strom, die ein Produkt typischerweise innerhalb einer Woche verbraucht.
- 5 EPEAT®-registriert, wenn zutreffend. EPEAT-Registrierung variiert je nach Land. Zum Registrierungsstatus in einzelnen Ländern siehe http://www.epeat.net.
 5 Der Leistungsbedarf ist von dem Land/der Region abhängig, in dem/der der Drucker verkauft wird. Ändern Sie nicht die Betriebsspannung. Der Drucker wird sonst beschädigt und die Produktgarantie verfällt. Der "Energy Star" Wert basiert in der Regel auf der Messung von 115-V-Geräten und der "Blauer Engel"-Wert auf der Messung von 230-V-Geräten. Bitte beachten Sie, dass die Produkte der HP Laser Jet Pro 4001 und MFP 4101 Serien in den USA ENERGY STAR 3.0-zertifiziert sind und die funktional äquivalenten HP LaserJet Pro 4002 und MFP 4102 Serien Ecolabel-Grenzwerte für Energieeffizienz erfüllen.
- ⁷ Informationen zur Reichweite der mit Ihrem Drucker ausgelieferten Tonerkartusche finden Sie unter http://www.hp.com/go/toneryield. Die Reichweite wurde gemäß ISO/IEC 19752 bei kontinuierlichem Drucken ermittelt. Die tatsächliche Reichweite kann je nach gedruckten Bildern und anderen Faktoren deutlich abweichen.



www.blauer-engel.de/uz219





© Copyright 2025 HP Development Company, L.P. Änderungen vorbehalten. Neben der gesetzlichen Gewährleistung gilt für HP Produkte und Services ausschließlich die Herstellergarantie, die in den Garantieerklärungen für die jeweiligen Produkte und Services explizit genannt wird. Aus den Informationen in diesem Dokument ergeben sich keine zusätzlichen Garantieansprüche. HP haftet nicht für technische bzw. redaktionelle Fehler oder fehlende Informationen.



