



DIGITRADIO 52

DAB+/UKW-Uhrenradio mit Wireless-Charging-Funktion

EAN	Art.-Nr.	Gewicht (Karton)	Gewicht (Gerät)	Farbe	Gerät (BxHxT)	Karton (BxHxT)
4019588039148	0000/3914	920 g	608 g	anthrazit	16.00 x 7.00 x 13.00 cm	23.00 x 8.20 x 14.50 cm
4019588139145	0001/3914	920 g	608 g	weiß	16.00 x 7.00 x 13.00 cm	23.00 x 8.20 x 14.50 cm

ANSCHLÜSSE

USB: 1

Kopfhöreranschluss (3,5mm Klinke): 1

BEDIENUNG/KOMFORT

Wecktimer: Ja

Sleeptimer: Ja

Snooze-Funktion: Ja

Programmspeicher Favoriten DAB+: 20

Programmspeicher Favoriten UKW: 20

DISPLAY

Dimmbar: Ja

Typ: LCD

FUNKTIONEN

USB Ladefunktion: Ja

Wireless charging: Ja (kompatibel mit dem Qi-Ladestandard)

LAUTSPRECHER

Stereo-Lautsprecher: Ja

Systemleistung: 2 W (RMS)

Ausgangsleistung Stereo: 2 x 1 W

RADIO/EMPFANG

DAB+: 174 - 240 MHz

UKW/RDS: 87.5 - 108 MHz

Antenne: DAB/UKW-Wurfantenne

SONSTIGE FEATURES

OSD-Sprachen: Deutsch, Englisch, Französisch, Italienisch

STROMVERSORGUNG

Nennspannung: 230 V

Frequenz: 50 Hz

Netzteil: DC 5,5 V / 2000 mA

Netzteilart: Extern

UMGEBUNG

Luftfeuchtigkeit: 5 - 90 % relative Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend)

Umgebungstemperatur: 5 - 35 °C

LIEFERUMFANG

DIGITRADIO 52, Netzteil, Bedienungsanleitung

KEYFEATURES

DAB+

UKW / RDS

Uhr

Wecker / Sleeptimer